




Kitchen Minder™ KURULUM TALİMATLARI



NOT: Bu Manuel boyunca:
Madde işareti (•), bir fonksiyonun açıklamasını belirtir.
Numaralandırılmış bir ön ek (1.), bir prosedürü belirtir.

Kurulum için Gerekli Materyaller

Kitchen Minder ve Makin' the Grade Ekranı

Miktar	Parça Numarası	Tanım
1	980519	Kitchen Minder
1	980517	Derece Ekranı

ICC Zaman Panoları için Kurulum Seti (Duke veya Prince Castle)

Miktar	Parça Numarası	Tanım
1	802512	9" Montaj Direği
1	681-8x8-600-BLU	50' Cat5 Kablo, Mavi
1	681-8x8-600-BLK	50' Cat5 Kablo, Siyah
1	681-8x8-120-RED	10' Cat5 Kablo, Kırmızı
1	681-8x8-300-GRY	25' Cat4 Kablo Gri
1	801319	12V, 1,25A Güç Kaynağı ve hat kablosu
2	890195	Kara Kutular için Yazılım Çipler
12	600000	3" Kablo Bağlantı Parçaları
6	660021	7" Kablo Bağlantı Parçaları
1	660019-6	6' Split Loom Kablo
1	681-6x6-900	75' 6 İletken Tel kablosu, RJ12, PC POS/KM
1	801112	RJ-12 DB9 Adaptör, PC POS/KM

VEYA

Prince Castle Zaman Panoları için Kurulum Seti

Miktar	Parça Numarası	Tanım
1	802512	9" Montaj Direği
1	681-8x8-120-RED	10' Cat5 Kablo, Kırmızı
1	681-6x6-120	10' 6 İletken Tel kablosu
1	681-6x6-600	50' 6 İletken Tel kablosu
1	681-8x8-300-GRY	25' Cat4 Kablo Gri
1	681-6x6-60	5' 6 İletken Tel kablosu
1	801319	12V, 1,25A Güç Kaynağı ve hat kablosu
12	600000	3" Kablo Bağlantı Parçaları
6	660021	7" Kablo Bağlantı Parçaları
1	660019-6	6' Split Loom Kablo
1	681-6x6-900	75' 6 İletken Tel kablosu, RJ12, PC POS/KM
1	801112	RJ-12 DB9 Adaptör, PC POS/KM
1	990195-70	PC Çevirmen programı

Flexi-16 değiştirme seçeneği (gerekirse):

Parça Numarası	Tanım
980560	En yeni yazılımla Flexi-16 değiştirme.

Montaj Direği Seçenekleri

Miktar	Parça Numarası	Tanım
1	802513-1	PHU Direk Seti, DUKE
1	802513-2	PHU Direk Seti, PRINCE CASTLE
1	802513-5	Ayarlanabilir Oluk ve Direk
1	802513-6	Oluk Tavan Yüksekliği Adaptörü
1	802503-6	U Kanalı

Gerekli Aletler:

6' Merdiven
Phillips başlı büyük ve küçük tornavidalar
Düz başlı küçük tornavida
Kablo Kesiciler
Alçıpan Kesici veya Kutu Kesici
Yan keski veya ayarlanabilir İngiliz anahtarı

İstasyon Arabirim Kutularındaki Yazılım Çiplerini Değiştirin (sadece ICC Zaman Panosu Kurulumları için gereklidir)

- Kitchen Minder ile haberleşebilmesi için, her 1. Evre Kara Kutusundaki yazılımın değiştirilmesi gerekir.
- 1. Ana üretim istasyonu ve Spesiyalite istasyonun Kara Kutularını bulun ve her kutu için bu prosedürü uygulayın.

A. Duke PHU için özel


- 1) PHU'nun elektriğini kesin.
- 2) PHU'nun sağ panelinin (önden görünüm) vidalarını sökün.
- 3) Kara Kutu güç konektörünü bulun ve çıkarın. Tekrar TAKMAYIN; Minder, elektriği daha sonra takılacak olan veri kablosundan alır.
- 4) Kutudaki tüm telefon konektörlerini sökün.
- 5) Kara Kutu kapağındaki 4 küçük Phillips vidayı sökün.
- 6) Baskı devre kartı üzerindeki U1 konumunda bulunan 40 pimlik mikrodenetleyici çipini bulun.
- 7) Düz başlı küçük tornavida kullanarak, çipi yavaşça kaldırın, çıkarın ve atın.
- 8) Yeni çipi, içe basık kısmını baskılı devre kartı üzerindeki içe basık kısım ile hizalayarak soketin üzerine yerleştirin. Çipin pimlerini sokete yerleştirin ve çipe eşit şekilde bastırın. Çipin ayaklarının bükülmüş olup olmadığını kontrol edin.
- 9) Kapağı Kara Kutuya tekrar yerleştirin.
- 10) Veri kablolarını tekrar takın. PHU'lar *Isıtıcı 1* ve/veya *Isıtıcı 2* portlarına takılır.
- 11) PHU yan kapağını tekrar takın.

B. PHU harici

- 1) 3 – 10 arasındaki fonksiyonları, yukarıda belirtilen şekilde uygulayın.
- 2) Mevcut duvar transformatörünü prizden çıkarın ve daha sonra mutfaktan çıkarın. Kara Kutu, elektriği daha sonra takılacak olan veri kablosundan alır.

C. Flexi-16 (opsiyonel)

- 1) Kitchen Minder Sisteminizle birlikte bir Flexi-16 verilmişse, en yeni yazılıma sahip olacaktır. Yazılım çiplerinin değiştirilmesi gerekli değildir.
- 2) Flexi-16 sahibiyse, mevcut ünitenizin yeni bir üniteyle değiştirilmesi için ICC ile iletişim kurun.



Kitchen Minder Montajı

- Kitchen Minder, ana hazırlama istasyonunun sonundaki broiler'e yakın monte edilmelidir. Minder erişimi, ana sandviç istasyonunda çalışmakta olan ekip üyesini engellemeyecek şekilde sağlanmalıdır.
- Kitchen Minder ünitesini aşağıdaki üç yöntemden birini kullanarak monte etmek için, ilk Minder konum incelemesi sırasında belirlenen montaj konumunu kullanın.

A. Kitchen Minder ünitesini, montaj setiyle birlikte gelen donanımı kullanarak mevcut oluğa monte edin. Kitchen Minder ünitesini mevcut oluğa takın ve tüm vidaları sıkın. **(Bkz. 1. Fotoğraf)**

- **NOT – Mevcut oluğa montaj yapıyorsanız, delik açmadan önce oluğun içindeki kabloları kontrol ettiğinizden emin olun!**

B. Kitchen Minder Direğini, opsiyonel PHU montaj direği kullanarak Duke veya Prince Castle PHU ünitesinin üzerine monte edin **(Bkz. 2. fotoğraf)**. Kurulum montaj direğiyle birlikte verilen talimatları uygulayın.

C. Steamer yakınında oluk bulunmayan restoranlar için, profesyonel görünümlü kurulumlar elde etmek amacıyla opsiyonel bir oluk ve PHU montaj sireği kullanılabilir. **(Bkz. 3. Fotoğraf)**. Oluk, mevcut bir harici PHU kara kutusunun ve gerekirse ek bir elektrik bağlantı kutusunun dahili kurulumuna izin vermek için önceden delinmiştir. Ortalamanın üzerinde tavan yüksekliğine sahip restoranlara opsiyonel tavan yüksekliği oluk adaptörü takılabilir. Ayrıntılı kurulum prosedürleri için, bu opsiyonel montaj bileşenleriyle birlikte verilen talimatlara göz atın. Bu montaj seçenekleriyle ilgili ek bilgi Kitchen Minder Uygulama Kılavuzunda bulunmaktadır.



1. FOTOĞRAF



2. FOTOĞRAF



3. FOTOĞRAF

Derece tabelasının montajı

1. Derece levhası, asma tavan kirişine takılır. Derece tabelasına Kitchen Minder ünitesinin üzerinde bir konum seçin; böylece, mutfaktaki personel ve tezgahta çalışmakta olan müdür tabelayı kolayca görebilir.



Managers Assistant (Opsiyonel) Montajı

Manager's Assistant, Kitchen Minder ünitesi için kullanılan aynı Panavise direk (birlikte verilir) kullanılarak monte edilir. Tercih edilen kurulum konumu ön tezgahın yanında chute (**Bkz. 4. Fotoğraf**) üzeri veya ön tezgahın sağ yanındır (müdüre bakan duvar). Direği üzerine monte etmeden önce, chute'u dikkatle inceleyin (**Bkz. 5 Fotoğraf**).

Managers Assistant Güç Kaynağı

1. AC hattı kablosunu 12V güç kaynağına (PN 801319) bağlayın ve hat kablosunun fişini Minder Assistant ünitesine en yakın 120V AC çıkışa bağlayın. Güç kaynağını ve diğer ekstra hatları çalışma alanı dışına sabitleyin. Güç kaynağı çıkışını, Managers assistant ünitesinin arkasına bağlayın.
2. Minder Assistant ünitesinin arkasındaki güç anahtarının "OFF" konumunda olduğundan emin olun ve güç kablosunu "PWR" yazan jake takın.

**4. FOTOĞRAF****5. FOTOĞRAF**

Tüm kablo bağlantıları için, bu kılavuzun sonunda bulunan Sistem Kablo Bağlantıları şemasına göz atın.

Tüm kablo bağlantıları için, bu kılavuzun sonunda bulunan sistem kablo bağlantıları şemasına göz atın.

Veri Kablolarını Kitchen Minder Ünitesine Bağlayın

- 10' kırmızı Cat5 Kablosunu ana istasyon PHU kara kutusundan (bkz. bir sonraki bölüm) Kitchen Minder ünitesine bağlayın.
- 50' siyah Cat5 Kablosunu Spesiyalite istasyonu PHU kara kutusundan Kitchen Minder ünitesine bağlayın.
- 50' mavi Cat5 Kablosunu Flexi-Timer (opsiyonel) ünitesinden Kitchen Minder ünitesine bağlayın.
- 25' gri Cat5 Kablosunu Makin' the Grade tabelasından Kitchen Minder (opsiyonel Managers Assistant yoksa) ünitesine bağlayın.
- Opsiyonel Manager's Assistant ünitesi bulunan restoranlar
- 50' gri Cat5 kablosunu Kitchen Minder ünitesinden Managers Assistant ünitesine bağlayın.
- 25' gri Cat5 kablosunu Manager's Assistant ünitesinden Makin' the Grade tabelasına bağlayın.

İpuçları:

1. Kabloların nereye çekilmesi ve nerede olabildiğince bir arada olması gerektiğine dikkat edin .
2. Kabloların sabitlenmesi ve çalışma alanı dışında kalması için verilen kablo bağlantı parçalarını kullanın.



Güç Kaynağı

3. AC hattı kablosunu 12V güç kaynağına (PN 801319) bağlayın ve hat kablosunun fişini Minder ünitesine en yakın 120V AC çıkışa bağlayın. Güç kaynağı ve diğer ekstra hatları çalışma alanı dışına sabitleyin. Güç kaynağı çıkışını, Minder ünitesinin arkasına bağlayın.
4. Minder ünitesinin arkasındaki güç anahtarının "OFF" konumunda olduğundan emin olun ve güç kablosunu "PWR" vazan iaka takın.



POS kablosu

1. 75' 6 iletkenli telefon tipi kabloyu ofis bilgisayarından (genelde Müdürün ofisinde bulunur) asma tavana çekin ve oradan mutfağınızda bulunan Minder ünitesine bağlayın.
2. Kabloların sabitlenmesi ve çalışma alanı dışında kalması için verilen kablo bağlantı parçalarını kullanın.
3. Parça# 801112, PC/KM Adaptörünü ofis bilgisayarının 75' Kablosunun ucuna takın. PC üzerindeki adaptör bağlantısının konumu için bir bilgisayar teknisyenine danışın.

Kabloların harici PHU kara kutularına bağlanması

1. Ana hazırlama istasyonundaki Kırmızı kabloyu üzerinde "Scoreboard" yazan PHU kara kutu yakına takın. Bu kablunun diğer ucunu Kitchen Minder ünitesinin arka kısmındaki "COM1" yazan jake takın.
2. Spesiyalite istasyonundaki siyah kabloyu üzerinde "Scoreboard" yazan PHU kara kutu yakına takın. Bu kablunun diğer ucunu Kitchen Minder ünitesinin arka kısmındaki "COM2" yazan jake takın.
3. Opsiyonel Flexi-Timer - mavi kabloyu, Flexi-Timer ünitesinin ortadaki yakına takın. Bu kablunun diğer ucunu Kitchen Minder ünitesinin arka kısmındaki "COM3" yazan jake takın.



Kabloların dahili PHU kara kutularına bağlanması

1. Ana hazırlama istasyonundaki Kırmızı kabloyu PHU'nun arkasındaki "Program" yazan jake takın. Bu kablunun diğer ucunu Kitchen Minder ünitesinin arka kısmındaki "COM1" yazan jake takın.
2. Spesiyalite istasyonundaki siyah kabloyu PHU'nun arkasındaki "Program" yazan jake takın. Bu kablunun diğer ucunu Kitchen Minder ünitesinin arka kısmındaki "COM2" yazan jake takın.
3. Opsiyonel Flexi-Timer - mavi kabloyu, Flexi-Timer ünitesinin ortadaki yakına takın. Bu kablunun diğer ucunu Kitchen Minder ünitesinin arka kısmındaki "COM3" yazan jake takın.

Güç Verilmesi

1. Kitchen Minder ünitesinin arkasındaki açma/kapama anahtarını ON (Açık) konumuna getirin.
2. Ekran aydınlanır, ICC logosu gösterilir ve Kara Kutulara ve Flexi-16 ünitesine (mevcutsa) veriler gönderilir. Yaklaşık 1 dakika sonra, the "Status" (Durum) ekranı görüntülenir.
3. Kırmızı ışık yanıp yanmadığını görmek için tüm zaman panolarını kontrol edin. Bir zaman panosu ışığı yanmıyorsa, ilgili düğmeye basın. Işık yaklaşık 1 saniye yanmalı ve sönmelidir. Işık yanmıyorsa ve düğmeye bastığınızda yanıt vermiyorsa, tüm kabloları ve Kara Kutu çipini kontrol edin.

İstasyon bağlantı kontrolü – Bu testlerden biri başarısızlıkla sonuçlanırsa, yukarıdaki "Kabloların Bağlanması..." bölümüne göz atın.


1. Ana Üretim İstasyonu Kontrolü - Kitchen Minder ünitesinin arkasındaki Com1 (kırmızı) kablosunu çıkarın. Tüm ana zaman panosu ışıkları sönmelidir. **COM1 kablosunu TEKRAR TAKIN, ana üretim istasyonundaki tüm Zaman Panosu ışıkları sarı yanmalı ve ardından programlanmış veriye bağlı olarak kırmızıya dönmeli veya sönmelidir.**
2. Spesiyalite İstasyonu Kontrolü - Kitchen Minder ünitesinin arkasındaki Com2 (siyah) konektörünü çıkarın. Tüm Spesiyalite zaman panosu ışıkları sönmelidir. **COM2 kablosunu TEKRAR TAKIN, spesiyalite istasyonundaki tüm Zaman Panosu ışıkları sarı yanmalı ve ardından programlanmış veriye bağlı olarak kırmızıya dönmeli veya sönmelidir.**
3. Flexi-16 Kontrolü (opsiyonel) - Kitchen Minder ünitesinin arkasındaki Com3 (mavi) kablosunu çıkarın. Tüm Flexi-16 klavye ışıkları sönmelidir. **COM3 kablosunu TEKRAR TAKIN, Flexi-16 ünitesindeki tüm Zaman Panosu ışıkları sarı yanmalı ve ardından programlanmış veriye bağlı olarak kırmızıya dönmeli veya sönmelidir.**
4. Önce kapatıp, ardından tekrar açarak, Kitchen Minder ünitesinin gücünü sıfırlayın.

Ürün Konum Testi - PHU zaman panolarının ve Flexi-Timer ünitesinin (mevcutsa) Kitchen Minder ünitesine doğru bir şekilde bağlı olduğundan emin olmak için bu testi uygulayın.

1. Menu (Menü) tuşuna basın.
2. Oku Product Location (Ürün Konumu) bölümüne taşıyın ve Select (Seç) tuşuna basın.
3. Bir uyarı ekranı görüntülenir. Tüm zamanlayıcıları sıfırlamak için *Continue* (Devam) etiketli sol fonksiyon tuşuna basın.
4. *Find Products* (Ürün Bul) ekranı gösterilir.
NOT – GÖSTERİLEN ÜRÜNLER GEÇERLİ PHU KONFIGÜRASYONUNUZLA AYNI OLABİLİR VEYA OLMAYABİLİR. BU, KITCHEN MINDER ÜNİTESİNİN TEMEL PROGRAMLAMASINDAN KAYNAKLANMAKTADIR VE KURULUM SÜRECİNDE DAHA SONRA DÜZELTİLECEKTİR. BU TEST SADECE ZAMAN PANOSU VE FLEXI-TIMER (MEVCUTSA) BAĞLANTILARININ KONTROL EDİLMESİ AMACINI TAŞIMAKTADIR.
5. Ana üretim istasyonu PHU kara kutusunun Isıtıcı 1 portuna bir PHU takılmışsa, PHU zaman panosundaki bir LED kırmızı yanacaktır. Diğer tüm LED'ler sönmüş durumda olmalıdır.
6. Kitchen Minder ünitesindeki NEXT (İleri) etiketli sağ fonksiyon tuşuna basın. Bir sonraki ısıtıcının numarası gösterilir. Ana hazırlama istasyonu kara kutusunun PHU kara kutusuna bağlı bir PHU bulunmuyorsa, Isıtıcı 4 görüntülenene kadar NEXT (İleri) tuşuna basmaya devam edin.
7. Spesiyalite istasyonu PHU kara kutusunun Isıtıcı 1 portuna bir PHU takılmışsa, Spesiyalite istasyonu PHU'ları kırmızı yanacaktır. Diğer tüm LED'ler sönmüş durumda olmalıdır. Isıtıcı 5'i görüntülemek için, Kitchen Minder üzerindeki NEXT (İleri) fonksiyon tuşunu seçin.
8. Spesiyalite istasyonu PHU kara kutusunun Isıtıcı 2 portuna bir PHU takılmışsa, Spesiyalite istasyonu PHU'ları kırmızı yanacak ve diğer tüm ışıklar sönmüş durumda olacaktır.
9. Bir Flexi-16 bağlıysa, Isıtıcı 7 görüntülenene kadar Kitchen Minder üzerindeki NEXT (İleri) fonksiyon tuşuna basmaya devam edin. Flexi-16'nın üstteki iki satırında bulunan bir ışığın yanması, diğerlerinin sönmesi gerekir. Isıtıcı 8'i görüntülemek için NEXT (İleri) seçeneğini seçin. Flexi-16'nın alttaki iki satırındaki bir ışık yanması gerekir.
10. Yukarıdaki testlerden biri başarısız olursa, PHU kara kutularından Kitchen Minder ünitesine giden tüm kablo bağlantılarını yeniden kontrol edin.
11. Yukarıdaki test kullanılarak tüm zaman panolarının doğru çalıştığı tespit edildiğinde, *Menu* (Menü) düğmesine basın.

Ürünlerin PHU için Programlanması:

1. PC Minder kullanıyorsanız, PC Minder yazılımının ilk kez ayarlanması için, bkz. Kitchen Minder Müdür Kılavuzu
2. Ofis Bilgisayarı kullanmıyorsanız, PHU ısıtıcılarının kurulması için, bkz. Kitchen Minder Referans Kılavuzu.



PHU kara kutusu – Isıtıcı Düzeni:

Kara Kutu Isıtıcısı	Kitchen Minder
Ana Üretim İstasyonu 1	Isıtıcı 1
Ana Üretim İstasyonu 2	Isıtıcı 2
Ana Üretim İstasyonu 3	Isıtıcı 3
Spesiyalite İstasyonu 1	Isıtıcı 4
Spesiyalite İstasyonu 2	Isıtıcı 5
Spesiyalite İstasyonu 3	Isıtıcı 6
Flexi-16 (üst 2 satır)	Isıtıcı 7
Flexi-16 (alt. 2 satır)	Isıtıcı 8

Kitchen Minder ünitesinin doğru gün bölümü için ayarlanması:

Product Status (Ürün Durumu) düğmesine basın.

- 1) Geçerli saat 10:15'ten önceyse, Kitchen Minder ünitesi DP1'de olmalıdır ve bu, *Status* (Durum) ekranının sağ altında gösterilir. Saat 10:15 veya daha sonrasıysa, DP2 gösterilir.
- 2) *Daypart* (Gün Bölümü) düğmesine basarak Gün Bölümünü uygun şekilde ayarlayın.
- 4) Makin' the Grade tabelası aktif hale gelmiş olmalıdır.

Product Status: COOK >10:00 AM

> Cook **10 Saus**
Cook **12 Bk Egg**



Level 60 +000 DP1 Bud Off

Saat, Tarih, Gün ve Restaurant Numarası Ayarlarının Kitchen Minder Üzerinden Yapılması:

- 1) Kitchen Minder ünitesinin ana menüsünden "Set Time" (Saat A.) seçeneğini seçin.
- 2) Düzenlenecek saat, dakika, tarih, gün veya Restoran Numarası öğelerini vurgulamak için "Select" (Seç) tuşunu kullanın.
- 3) Alanı düzenlemek için Kitchen Minder üzerindeki yukarı ve aşağı tuşlarını kullanın. Sonraki alana geçmek için "Select" (Seç) tuşunu kullanın.
- 4) İşlemi tamamladığınızda, sol kısayol tuşunu kullanın (ekranın solunda bulunur ve "Set Time" (Saat A.) şeklinde etiketlenmiştir)
- 5) Kitchen Minder ünitesindeki "Menu" (Menü) tuşuna basarak ana menüye dönün

>>>>> Edit Time >>>>>

12:47PM
08/21/06
Mon
Rest. # 0000008


Set Time

Cancel


Opsiyonel Managers Assistant

- 1) Manager's Assistant ünitesine güç verin.
- 2) SELECT (Seç) tuşuna basarak Kitchen Minder ünitesinde gösterilen mesajları silin.
- 3) Kitchen Minder ünitesindeki Sales Level (Satış Seviyesi) tuşuna basın. Select (Seç) tuşuna basın.
- 4) Manager's Assistant, Kitchen Minder ünitesini yansıtan Product Status Screen (Ürün Durum Ekranı) penceresini görüntüler.


Kitchen Minder Kablo Şeması (ICC Zaman Panoları ile Temel)




Kitchen Minder Kablo Şeması (ICC Zaman Panoları ve Manager's Assistant ile)



Kitchen Minder Kablo Şeması (ICC Zaman Panoları ve Minder Buddy ile)



Kitchen Minder Kablo Şeması (ICC Zaman Panoları, Manager's Assistant ve Minder Buddy ile)



Kitchen Minder Kurulum Kılavuzunun Eki
Prince Castle PHU'ları Kullanan Restoranlar için Kurulum Değişiklikleri

Prince Castle PHU'ları Kullanan Restoranlar için Kurulum Talimatlarındaki Değişiklikler

Prince Castle PHU'ları (ürün tutma üniteleri) kullanan bir restorana Kitchen Minder kurulumu yaparken, Kurulum Talimatlarında aşağıdaki değişikliklerin yapılması gereklidir:

- 1) Kurulum Kılavuzunun 3. sayfasında açıklanan yazılım çipi değişikliği adımını atlayın.
- 2) PC kullanarak Kitchen Minder kurulumunu yapın PHU Dirsek Seti (ICC P/N 896510-2)
- 3) PC kurulumunu yapın Çevirmen Montajını Ana Hazırlama İstasyonu PHU'sunun yakınına yapın
- 4) Kitchen Minder bağlantısını PC'de gösterilen şekilde yapın Kablo Şeması aşağıdadır


2) PC kullanarak Kitchen Minder kurulumunu yapın PHU Dirsek Seti (ICC P/N 896510-2)

Prince Castle direği, Kurulum Kılavuzunda gösterilen şekilde PHU'nun üst yüzeyine monte edilir.

3) PC kurulumunu yapın Çevirmen Montajı

PC Çevirmen Montajı, kabloların birbirine bağlanmasını kolaylaştıran Ana Hazırlama İstasyonunun yakınında bir konuma kurulur.

4) Kitchen Minder ve PHU'lar aşağıdaki kablo şemasında gösterilen şekilde bağlayın. Prince Castle PHU'larının arka kısmındaki konektörlerin fiziksel konumu için, bkz. Şekil 1.



Şekil 1

