




KITCHEN MINDER™

Ekipman Kılavuzu

Temmuz 2009



ADIM ADIM REFERANS

KITCHEN MINDER™ 1) Kontrol, 2) Değişiklik, 3) Onarım

Bu kılavuzu Operasyon Hazırlık Kılavuzu Klasörünün Ekipman Önemi bölümüne koyun


1

KONTROL EDİN

KITCHEN MINDER™ "Ürün Durumu" Ekranı/MAKIN' THE GRADE™ Tabelası

KITCHEN MINDER™ üzerindeki "Ürün Durumu" düğmesine basarak şunları kontrol edin:

1. Geçerli saat
2. Satış tahmini doğruluğu
3. Satış seviyesi düzenleme doğruluğu
4. Gündüz ayarı doğruluğu
5. Geçerli chute seviyesi "Ürün Durumu" ekranında görüntülenen rakamı yansıtır




MAKIN' THE GRADE™ Tabelası işlevsel/tüm mutfak Ekip Üyeleri tarafından görülüyor

OPSİYONEL MANAGER'S ASSISTANT™

1. Özel zamanlayıcı fonksiyonlarının doğru ayarlandığını doğrulayın. MANAGER'S ASSISTANT™ uygulamasında "Menü" düğmesine basın. Programlanmış zamanlayıcı olayları görüntülenir.



2. "Yukarı/Aşağı Ok" tuşlarını kullanarak istenen zamanlayıcı olayını vurgulayın ve "Seç" düğmesine basın. Seçilen zamanlayıcı olayı ile ilgili ayrıntılı bilgiler görüntülenir. "Yukarı/Aşağı Ok" tuşlarını kullanarak ekranda hareket edin ve seçilen öğe için düzenleme moduna girmek için "Seç" düğmesini kullanın. Opsiyonel MANAGER'S ASSISTANT™ hakkında daha fazla bilgi almak için, bileşen ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın veya ICC ya da Uluslararası ICC temsilciniz ile iletişim kurun.



Müdürün Takvimi sekmesi:

1. Gün ve saat doğru
2. Gün için çalışma saati doğru
3. Gün için müdür adları ve yazılan vardiyalar doğru

Ürün Karması sekmesi:

"PLS Ürün Adı", "Minder Adı" ve "Ürün Karması" sütunlarında eksik ya da yanlış bilgi yok

Yarım Saatlik Satış sekmesi:

Günün toplam satış tahmininin ("Toplam Gündüz Satışları" sütunu) doğru olduğunu onaylayın

Ürün Ayarları sekmesi:

1. Kap başına maksimum ayarının ("MAKS/KAP" sütunu) doğru olduğunu ve BKC OPS standartlarını aşmadığını onaylayın
2. Kap başına minimum ("MİN/KAP" sütunu) YALNIZCA parça olarak satılan ürünler (yani CHICKEN TENDERS®) için kullanılır ve en küçük sipariş boyuna ayarlanmıştır. Parça olarak satılmayan ürünler 0 olarak ayarlanmıştır
3. Ürün tutma süresinin ("TUTMA SRS." sütunu) doğru olduğunu ve BKC OPS standartlarını aşmadığını onaylayın
4. Ürün pişirme süresinin ("PŞR. SRS." sütunu) tümü için doğru olduğunu ve BKC OPS standartlarını aşmadığını onaylayın
5. Kahvaltı/normal menü öğeleri arasında geçiş yapmak için "Gündüz" düğmesine basın
6. Geçerli programlanmış kap sayısı ("PRG. KAPLAR" sütunu) ile yoğun saatlerde ihtiyaç duyulan kap sayısını ("YOĞUN KAP" sütunu) karşılaştırarak her bir ürün için uygun sayıda PHU kabı programlanmış olduğundan emin olun.

PHU Program sekmesi:

1. Her bir ürün için minimum iki kap ayılır
2. Ürünler her üç gün bölümü için PHU'lara ayılır
3. Gün Bölümü 3 içinde ürünler, eğer mümkünse Gün Bölümü 2 ile aynı konumda programlanır


KALİTE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ™ (QES™)

1. Yazılım açıldığında geçerli gün için dereceler görüntülenir
2. Menüden "Gst" öğesini, ardından "Tablr" öğesini seçin. Tablolar minimum 45 gün için bulunmaktadır


2

DEĞİŞTİRİN PC MINDER™**A. Restoranda görevlendirilen Müdürlerin değiştirilmesi:**

1. Müdürün Takvimi sekmesini tıklatın
2. Üst menüden "Aletler" öğesini seçin
3. "Müd. İs. Dznl." öğesini seçin
4. Bir Müdürü çıkarmak için, adının yanındaki kutuyu işaretleyin ve "Çıkar" öğesini seçin
5. Müdür eklemek için, adını pencerenin altındaki beyaz kutuya yazın ve "Ekl" öğesini seçin
6. Tüm değişiklikler tamamlandığında "Çkş" öğesini seçin

**B. Restoran çalışma saatlerini ayarlanması:**

1. Müdürün Takvimi sekmesini tıklatın
2. Üst menüden "Aletler" öğesini seçin
3. "Rest. Saat. Dznl." öğesini seçin
4. Düzenlemek istediğiniz kutuyu tıklatarak "Açış S.", "Kpnş S." veya "Gün Bölümü Değişiklik Saati" (kahvaltı değişikliği) öğelerini değiştirin. Aşağıya açılır listeden yeni saati seçin.
5. YALNIZCA eğer restoran bu günde düzenli olarak kapalıysa haftanın gününün yanındaki "Kapalı" kutusunu işaretleyin
6. TÜM "Kul." kutularını işaretleyin
7. Tamamladığınızda "Kydt" ve "Çıkış" öğelerini seçin.



C. KITCHEN MINDER™ uygulamasında görüntülenen adı değiştirme:

1. Ürün Karması sekmesini tıklatın
2. Tüm ürünleri görüntülemek için "Gündüz" düğmesini kullanın
3. "Minder Adı" sütununda değiştirmek istediğiniz ürünün adını seçin
4. Ürünün yeni adını yazın (6 harfe kadar), ardından klavyedeki "Enter" tuşuna basın
5. Değişiklikleri KITCHEN MINDER™ sistemine gönderin, ardından programı kapatırken değişiklikleri kaydedin

D. Özel ürün karması numaralarının ayarlanması:

1. Ürün Karması sekmesini tıklatın
2. Tüm ürünleri görüntülemek için "Gündüz" düğmesini kullanın
3. "Toplam Köfte" sütununda ayarlamak istediğiniz numarayı seçin
4. Yeni numarayı girin, ardından klavyedeki "Enter" tuşuna basın
5. Değişiklikleri KITCHEN MINDER™ sistemine gönderin, ardından programı kapatırken değişiklikleri kaydedin

E. Gün için veya belirli bir yarım saatlik dönem için satışların ayarlanması:

1. Yarım Saatlik Satış sekmesini tıklatın
2. "Satış" sütununda düzenlemek istediğiniz yarım saatlik dönemi seçin
3. Yeni satış miktarını girin, ardından klavyedeki "Enter" tuşuna basın
4. "Gün Bölümü 1 Satış", "Gün Bölümü 2/3 Satış" ve "Toplam Gün Bölümü Satış" numaraları düzenlenemez, ancak yarım saatlik satışlar düzenlendiğinde otomatik olarak ayarlanır
5. Değişiklikleri KITCHEN MINDER™ sistemine gönderin, ardından programı kapatırken değişiklikleri kaydedin

F. Ürün kap başına maksimum, kap başına minimum, tılma süresi veya pişirme süresi numaralarının değiştirilmesi

1. Ürün Ayarları sekmesini tıklatın
2. Tüm ürünleri görüntülemek için "Gündüz" düğmesini kullanın
3. Düzenlemek istediğiniz sütundaki numarayı seçin
4. Yeni numarayı girin, ardından klavyedeki "Enter" tuşuna basın
5. Değişiklikleri KITCHEN MINDER™ sistemine gönderin, ardından programı kapatırken değişiklikleri kaydedin

G. PHU'lardaki ürünlerin konumunun değiştirilmesi:

1. PHU Program sekmesini tıklatın
2. Tüm gün bölümlerini görüntülemek için "Gün Böl." düğmesini kullanın
3. Değiştirmek istediğiniz kap konumunu seçin
4. Aşağıya açılır kutudan seçilen kap konumuna tahsis etmek istediğiniz kap konumunu seçin
5. Değişiklikleri KITCHEN MINDER™ sistemine gönderin, ardından programı kapatırken değişiklikleri kaydedin
6. Gün Bölümü 2 konfigürasyonunu Gün Bölümü 3'e hızlı kopyalamak için "Gün Böl." düğmesini tıklatarak Gün Bölümü 2'yi görüntüleyin. Üst menüden "Aletler" öğesini, ardından "DP2 konfig. DP3 kopy." öğesini seçin.

H. KITCHEN MINDER™ SİSTEMİ'NE yeni ürünler ekleme:

**Not - Global PLS kullanıcıları: ÖNCELİKLE sayfanın altındaki talimatlara bakın!*

Gün 1 - Ürünü PC MINDER™ sistemine manuel olarak ekleme

1. Ürün Karması sekmesini tıklatın, "Gün Bölümü" düğmesini seçerek yeni ürünün satılacağı gün bölümünü seçin
2. "MINDER ADI" sütunundaki ilk boş satıra, yeni ürün için 6 karakterden oluşan bir ad girin
3. Klavyedeki "Sağ Ok" tuşuna basın
4. İlk gün için tahmini satış rakamlarını "TOPLAM ET SAYISI" sütununa girin ve klavyedeki "Enter" tuşuna basın
5. Ürün Ayarları sekmesini tıklatın, "Gün Bölümü" düğmesini seçerek yeni ürünün satılacağı gün bölümünü seçin
6. Yeni ürün için kap başına maksimum, kap başına minimum (eğer varsa), tutma süresi ve pişirme süresini girin.
7. Program PHU sekmesini tıklatın ve yeni ürünü uygun PHU yuvalarına atayın. Yeni ürünün satılacağı gün bölümünü görüntülemek için "Gün Bölümü" düğmesini kullanın
8. Bilgileri KITCHEN MINDER™ sistemine gönderin, ardından değişiklikleri PC MINDER™ uygulamasında kaydedin ve bilgisayarı kapatın

RStudio - K:\bsew\mender071125\data

Day Tahmin Ayrıştır Alıştır Video

Windows RStudio | Data | Environment | Plots | Viewer | Files | Help | RStudio (64-bit) | Windows | Mender's Studio

Belirli bir konuya

Ne biliyorum

Gündüz 1

Trmz

	count	sex	language	htnl	lsm	toplan	n	nfe	pcpcaslat
1	24								
2	1		SARAGZE (D)		24		46		
3	2		EGGS (S)		EGGS		66		
4	3		WADN BRN CHY (20)		8.100		27		
5	4			Adult			25		
6	5						0		
7	6						0		
8	7						0		
9	8						0		
10	9						0		
11	10						0		
12	11						0		
13	12						0		
14	13						0		
15	14						0		
16	15						0		
17	16						0		
18	17						0		
19	18						0		
20	19						0		
21	20						0		
22	21						0		
23	22						0		
24	23						0		

[illegible]

ÖNEMLİ! Manuel olarak girilen ürünler sabahları satış tahmini yükleme sırasında GÜNCELLENMEYECEKTİR! Yeni ürünün ürün kullanım sayısının doğru olması için, yeni ürünün ikinci gününde ürün için aşağıdaki bölüm TAMAMLANMALIDIR!

Gün 2 - Yeni ürünün PC MINDER™ sisteminde sonlandırılması

1. Yeni ürünün satışının İKİNCİ GÜNÜ öncesinde satış/ürün karması tahminini YALNIZCA DÜN öğesinden yükleyin (yeni ürünün satıldığı ilk gün)
2. Yeni ürün kırmızı olarak görüntülendiğinde "Ekle" düğmesini seçin. Yeni ürün bir PLS Ürün Adı, bir Minder Adı ve önceki gün satılan adet ile görüntülenecektir.
3. "Tmz." düğmesini seçin, ardından aşağıya açılır listede ilk gün manuel olarak oluşturulan ürünün dizin numarasını yansıtan dizin numarasını seçin. "Tmz." düğmesini tekrar seçin ve devam etmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda "Evet" seçin.
4. Eğer gerekirse yeni ürünü "MINDER ADI" sütununda yeniden adlandırın.
5. Yeni ürün için Gün 1'den 5-8 adımları tekrarlayın.

[illegible]

ÖNEMLİ - LÜTFEN DİKKAT!

Yeni ürünün ilk haftasında, eski satış/ürün karması tahmin dosyalarında ürün ile ilgili bilgi bulunmayacağından, her sabah yalnızca önceki günün tahmini secilmelidir.
İlk 7 günün ardından, her sabah önceki haftadan aynı gün yüklenebilir.

GLOBAL PLS KULLANICILARI İÇİN TALİMATLAR:

1. En yeni Global PLS sürümünü BK® Gateway'den indirin ve, yeni ürün projeksiyonu da dahil olmak üzere satış ve ürün karması bilgilerini girin. "KITCHEN MINDER™ Çıkış Dosyası" ögesini ana PLS menüsünden seçin.
2. PC MINDER™ uygulamasını açın ve PLS ile oluşturmuş olduğunuz tahmini yükleyin. Yeni ürün kırmızı olarak görüntülediğinde "Ekle" düğmesini seçin. Yeni ürün bir "PLS ÜRÜN ADI", bir "MINDER ADI" ve ilk gün satılacağı tahmin edilen birim sayısı ile birlikte görüntülenecektir.
3. Yukarıda Gün 1 için özetlenen şekilde 5-8 adımları tamamlayın.

DONANIM ARIZA TESPİTİ

SORUN	OLASI NEDEN	YAPILACAK İŞLEM
KITCHEN MINDER™ ünitesi açılmıyor	Ünitede güç yok	Güç kaynağının KITCHEN MINDER™ uygulamasına sağlam bir şekilde bağlı ve prizin açık olduğundan emin olun
	KITCHEN MINDER™ veya güç kaynağı hasarlı	ICC veya Uluslararası ICC temsilcisi ile iletişim kurun
Zaman panoları yanmıyor veya KITCHEN MINDER™ ünitesi ile iletişim kurmuyor	KITCHEN MINDER™ kapalı	KITCHEN MINDER™ sistemini açın
	KITCHEN MINDER™ gün saati hatalı veya yanlış gün bölümü	KITCHEN MINDER™ “Ürün Durumu” ekranında günün saatini ayarlayın ve gün bölümü ayarlarını yapın
	Satış Seviyesi KITCHEN MINDER™ ünitesi üzerinde -%100 olarak ayarlanmış	KITCHEN MINDER™ “Ürün Durumu” ekranında Satış Seviyesi ayarını yapın
	Gevşek/hasarlı PHU kablosu (düz, gri, 6 iletkenli düz RJ-12 kablosu)	Kablo bağlantılarını PHU'lardan veya harici kara kutulardan tek seferde bir adet şeklinde hafifçe çıkarın, inceleyin ve değiştirin ve kabloların plastik konektöre sıkıca bağlı olduğundan ve konektör klipsinin bozuk olmadığından emin olun. Yalnızca ICC tarafından sağlanan PHU kablolar kullanarak hasarlı kabloları değiştirin
	Gevşek/hasarlı Cat5 kabloları (gri ya da çok renkli RJ45 yuvarlak kablo olabilir)	Cat5 kablo bağlantılarını KITCHEN MINDER™ ve PHU'lardan veya harici kara kutulardan tek seferde bir adet şeklinde hafifçe çıkarın, inceleyin ve değiştirin ve kabloların plastik konektöre sıkıca bağlı olduğundan ve konektör klipsinin bozuk olmadığından emin olun. Gerekliğinde hasarlı kabloları değiştirin.
	Kirli/hasarlı PHU kablo portları	PHU kablosunu hafifçe çıkarın. Konektör ve portta gres veya yabancı madde bulunmadığından emin olun. Eğer gerekirse bir kutu basınçlı hava ve/veya alkollü bez kullanarak portu temizleyin (ofis perakendecisinde bulunabilir).
	Uygun olmayan PHU kabloları kullanılmış	Yalnızca ICC tarafından sağlanan onaylanmış PHU (6 iletkenli RJ-12) kabloları kullanın (telefon kabloları İŞE YARAMAYACAKTIR)
	Kabloların bağlantısı kesik veya uygun olmayan şekilde yönlendirilmişler	Kurulumun ardından tüm kabloların uygun şekilde döşendiğinden ve her iki ucun sıkıca bağlandığından emin olun
	Zaman panosu veya PHU hasarlı	Destek almak için ICC veya yerel PHU servis şirketi ile iletişim kurun
	YALNIZCA ICC ZAMAN PANOLARI: ICC kara kutusundaki bilgisayar yongasının (dahili veya harici) zamanı geçmiş veya yanlış takılmış	Kurulumun ardından ICC kara kutusunun içindeki bilgisayar yongasının etiketine bakın ve V 3.02 (veya daha yüksek) işaretlenmiş olduğundan emin olun. Yonganın herhangi bir şekilde bükülmeden tam olarak oturup oturmadığına bakın. Eğer gerekirse yonga sipariş etmek için ICC veya Uluslararası ICC temsilcisi ile iletişim kurun.
YALNIZCA PRINCE CASTLE ZAMAN PANOLARI: Prince Castle PHU kapalı/fiş çekilmiş		PHU'nun takılmış ve açılmış olduğundan emin olun
	Zaman panoları yanlış sürüm numarası, bin numarası veya zaman panosu adresi ile programlanmış	Prince Castle zaman panoları için bin numarasını ve zaman panosu adreslerini onaylamak ve ayarlamak için sayfa 13'teki kurulumla bakın

DONANIM ARIZA TESPİTİ

SORUN	OLASI NEDEN	YAPILACAK İŞLEM
ICC zaman panoları tam sarı renkle yanıyor	ICC kara kutusu (dahili veya harici) güç kaynağı bağlantısı KITCHEN MINDER™ kurulduğunda ya da tekrar bağlandığında kesilmemiş	Güç kaynağı kablosu yuvarlaklaştırılmış ucunun kurulum kılavuzunda özetlenen şekilde ICC kara kutu bağlantısının kesildiğinden emin olmak için dahili/harici ICC kara kutuyu inceleyin. ICC kara kutu üzerindeki yuvarlak güç portu cat5 portunun (KITCHEN MINDER™ veya Scoreboard etiketli) hemen solunda yer alır ve bağlı kablo yoktur
	Zaman panosu, ön/arka konektör, PHU kablosu veya kara kutuda elektrik kısa devresi var	Zaman panosunu, ön/arka konektörü, PHU kablosunu veya kara kutuyu değiştirin. Daha fazla destek almak için ICC veya Uluslararası ICC temsilcisi ile iletişim kurun
ICC zaman panosu lambası çalışırken ters takılmış gibi görünüyor	Zaman panoları Ön/Arka konektöre uygun olmayan şekilde bağlı	PHU'nun ön kısmına monte edilmiş zaman panosundan gelen kabloların (PHU açık/kapalı anahtarı bulunur) Ön/Arka konektör F portuna takılmış olduğundan emin olun. Ardından, PHU'nun arka kısmına monte edilmiş zaman panosundan gelen kabloların Ön/Arka konektör B portuna takılmış olduğundan emin olun
	PHU'da hasarlı Ön/Arka konektör	Ön/Arka konektörü değiştirin (YALNIZCA ICC tarafından sağlanan, yerel mağazalardan satın almayın)
KITCHEN MINDER™ /MANAGER'S ASSISTANT™/MINDER BUDDY™ ekranı çok koyu/çok açık	KITCHEN MINDER™, MANAGER'S ASSISTANT™ veya MINDER BUDDY™ kontrast ayarı uygun yapılmamış	Ünitenin arkasında kontrast ayarlarını yapmak için ince ve düz bir tornavida kullanın
MAKIN' THE GRADE™ işareti çalışmıyor	Cat5 kablosu gevşek veya hasarlı	KITCHEN MINDER™ Cat5 kablo konektörlerini hafifçe çıkarın, inceleyin ve değiştirin ve işaretleyin. Kablo konektörlerinin temiz, sıkıca bağlı ve konektör klipsinin bozuk olmadığından emin olun. Hasarlı kabloları gereken şekilde değiştirin veya temizleyin
	Cat5 kablosu yanlış bağlanmış	Cat5 kablolarının KITCHEN MINDER™ üzerindeki com 4 portuna ve Minder portuna bağlı olduğundan emin olun. (MANAGER'S ASSISTANT™ ve/veya MINDER BUDDY™ bulunan restoranlar - MANAGER'S ASSISTANT™ veya MINDER BUDDY™ üzerinde com 4 portuna bağlı kabloların işaretini doğrulayın)
	Kablo gevşek, hasarlı ya da yanlış bağlanmış	Tüm tablo ve portların durumunu ve bağlantılarını belirlemek amacıyla önceki arıza tespit adımlarının tamamını inceleyin
MANAGER'S ASSISTANT™ veya MINDER BUDDY™ uygun şekilde çalışmıyor	Ekran kontrast ayarı çok düşük	Ünitenin arkasında kontrast ayarlarını yapmak için ince ve düz bir tornavida kullanın
	Ünite veya güç kaynağı hasarlı	ICC veya Uluslararası ICC temsilcisi ile iletişim kurun
	Ünite kapalı	Üniteyi açın
	Ünitenin fişi çekilmiş veya priz çalışmıyor	Ünitenin fişinin takılmış ve prizin düzgün çalışıyor olduğunu onaylayın

DONANIM ARIZA TESPİTİ

SORUN	OLASI NEDEN	YAPILACAK İŞLEM
KITCHEN MINDER™ ürün istemiyor veya yetersiz/çok az ürün istiyor	Kablolar yanlış takılmış	Uygun kablolama için kurulum kılavuzuna bakın
	Satış seviyesi artış/düşüş miktarı yanlış	Geçerli satış artış/azalma ayarını değerlendirin ve gereken şekilde ayarlayın ("Ürün Durumu" ekranı, "Satış Seviyesi" düğmesi)
	KITCHEN MINDER™ şu anda Gün Bölümü 3'te, bu gün bölümü için PHU programlanmamış	KITCHEN MINDER™ uygulamasını uygun gün bölümüne götürün ("Gün Bölümü" düğmesi). Bunun tekrarlanması engellemek için, PC MINDER™ uygulamasında ürün bulunan PHU'ları Gün Bölümü 3 için programlayın ve değişiklikleri KITCHEN MINDER™ uygulamasına gönderin
	PHU'lar yanlış programlanmış	Tüm gün bölümleri için MINDER™ uygulamasında PHU programlamayı inceleyin. PC MINDER™ uygulamasında programlama sırasında Ürün Konumu Testi (bkz. sayfa 12) gerçekleştirerek uygun PHU numaralarının kullanıldığından emin olun
	PHU'lar yanlış programlanmış	PHU kap atamalarının tüm standart dışı PHU'lar için uygun programlandığından emin olun (bkz. sayfa 14)
	KITCHEN MINDER™ günün saati eksik veya yanlış	Geçerli saat ayarlarını "Ürün Durumu" ekranında görüntüleyin. Eğer gerekirse menüden saati ayarlayın, ofis bilgisayarında günün saatinin doğru olduğundan emin olun
	Ürün ayarları yanlış	Kap başına maksimum ve minimum, bekletme süresi ve pişirme süresi ayarlarının doğru olduğundan emin olun (Ürün Ayarları sekmesi, "MAK/KAP", "MİN/KAP", "ZM.BKLT", "PŞR.SRS." sütunları). gereken şekilde değiştirin, değişiklikleri KITCHEN MINDER™ sistemine gönderin ve PC MINDER™ uygulamasından çıkarken değişiklikleri kaydedin
	KITCHEN MINDER™ uygulamasına gönderilen tahmin dosyası hatalı veya bugün tahmin dosyası gönderilmemiş	PC MINDER™ uygulamasında yeni bir tahmin seçin, 1/2 saat satışın doğruluğunu kontrol edin, ardından KITCHEN MINDER™ sistemine gönderin

PC MINDER™ ARIZA TESPİTİ

SORUN	OLASI NEDEN	YAPILACAK İŞLEM
PC MINDER™ uygulamasından KITCHEN MINDER™ uygulamasına veri gönderilemiyor	KITCHEN MINDER™ kapalı	KITCHEN MINDER™ sistemini açın
	Ofis bilgisayar - KITCHEN MINDER™ kablosu gevşek, çıkmış veya hasarlı	KITCHEN MINDER™ ile ofis bilgisayar arasındaki veri kablosunu (düz gri) yavaşça çıkarın ve kablo portlarının durumunu inceleyin. Kabloyu tekrar bağlayın ve bağlantının sağlam olduğundan emin olun. Ofis bilgisayarın konektörünün bilgisayar seri portuna veya USB Seri adaptöre sıkıca bağlı olduğundan emin olun.
	Ofis bilgisayarında hasarlı seri adaptör	Değiştirin
	PC MINDER™ yazılımında iletişim portu ayarı yanlış	Yazılım iletişim portu ayarlarını doğrulayın veya sıfırlayın. PC MINDER™ uygulamasını açın, "Menü" çubuğundan "Araçlar" ögesini seçin. Eğer istenirse admin parolasını girin. İletişim kutusundan "Seri İletişim Portunu Bul" kutusunu seçin. Eğer port başıyla bulunduyorsa "Tmld" ögesini tıklayın. Eğer hata mesajı alınırsa, KITCHEN MINDER™ uygulamasının açık ve uygun olduğundan emin olun ve tekrar deneyin. Tekrar hata mesajı alınırsa ICC veya Uluslararası ICC temsilcisi ile iletişim kurun
	USB - Seri adaptör hasarlı veya yanlış konfigüre edilmiş	Eğer ICC'den alınmışsa ICC veya Uluslararası ICC temsilcisi ile iletişim kurun Eğer yerel mağazadan aldıysanız ürün satıcısı ile iletişime geçin

PC MINDER™ ARIZA TESPİTİ

SORUN	OLASI NEDEN	YAPILACAK İŞLEM
Restoran saatleri Müdürün Takvimi sekmesinde doğru görüntülenmiyor	Restoran saatleri varsayılan ayarları yanlış	Restoran saat ayarlarının doğruluğunu inceleyin, değişiklikleri KITCHEN MINDER™ uygulamasına gönderin (Müdürün Takvimi sekmesi, "Araçlar" / "Rest. Saat. Dznl.")
PC MINDER™ kullanılırken yanlış dil görüntüleniyor	Dil ayarları yanlış	Uygun dil ayarını seçin (Müdürün Takvimi sekmesi, "Ayarlar" / "Dil")
Tarih formatı yanlış (GG/AA/YY)	Tarih formatı ayarları yanlış	Uygun tarih formatı ayarını seçin (Müdürün Takvimi sekmesi, "Ayarlar" / "Tarih Formatı")
Saat formatı yanlış (12 saat - 24 saat)	Saat formatı ayarları yanlış	Uygun saat formatı ayarını seçin (Müdürün Takvimi sekmesi, "Ayarlar" / "Saat Formatı")
Uygun para birimi Yarım Saat Satış sekmesinde görüntülenmiyor	Para birimi ayarları yanlış	Uygun para birimi ayarını seçin (Müdürün Takvimi sekmesi, "Ayarlar" / "Para Birimi")
"TOPLAM ET SAYISI", "MINDER ADI", "MAK/KAP", "MİN/KAP" "ZM.BKLT." veya "PŞR.SRS." düzenlenemiyor	Ürünler Gün Bölümü 3'te görüntülenirken düzenlenemiyor	Kahvaltı menüsünü düzenlemek için Ürün Karması sekmesi veya Ürün Ayarları sekmesindeki "Gün Bölümü" düğmesinde Gün Bölümü 1 görüntülendiğini onaylayın. Normal menüyü düzenlemek için "Gün Bölümü" düğmesinde Gün Bölümü 2 görüntülendiğini onaylayın.
Yeni ürün bulunamıyor ve tahmin yükleme sırasında kırmızı renkte görüntülenmiyor	Ürün yoksayılmış	Ürünü "Yoksayma Dosyası"ndan çıkarın, tahmini tekrar yükleyin ve PC MINDER™ sistemine yeni ürün ekleyin. BK® Ağ Geçidinde Ara Eğitim Lider Kılavuzuna Bakın
	Ürün tahminin yüklendiği günde satılmamış	Yeni ürünler ürünün ilk satış gününe kadar satış dosyalarında görünmez
	Ürün manuel olarak oluşturulmuş/POS/PLS dosya bilgileri ile bağlantılı değil	Manuel olarak eklenmiş ürün POS/PLS yüklemeli ürün ile değiştirilmelidir (bkz. sayfa 5)
Ürün adları KITCHEN MINDER™ uygulamasında görüntülendiğinde eksik veya yanlış	Minder adı uygun şekilde girilmemiş	Ürün adını PC MINDER™ uygulamasında değiştirin (Ürün Karması sekmesi, "MINDER ADI" sütunu). Değişikliği KITCHEN MINDER™ sistemine gönderin ve programı kapatırken değişiklikleri kaydedin
	PC MINDER™ uygulamasında bu görev için yanlış sekme seçilmiş	Tahmin yüklerken Ürün Karması sekmesini seçin
Yazılım "Yoksayma dosyası sil" veya "Yoksayma dosyası düzenle" işlemi yapmama izin vermiyor	PC MINDER™ uygulamasında bu görev için yanlış sekme seçilmiş	"Dosya Yoksay" görüntülerken, düzenlerken veya silerken Ürün Karması sekmesini seçin
Yazılım PHU verilerini temizlememe ya da kopyalamama izin vermiyor	PC MINDER™ uygulamasında bu görev için yanlış sekme seçilmiş	PHU verilerini temizlerken veya kopyalarken Program PHU sekmesini seçin
Yazılım dil, para birimi, tarih ve saat ayarlarını düzenlememe izin vermiyor	PC MINDER™ uygulamasında bu görev için yanlış sekme seçilmiş	"Dil", "Para Birimi", "Tarih" veya "Saat" ayarlarını ayarlarken Müdürün Takvimi sekmesini seçin
Yazılım Restoran Saatlerini veya "Müdür Adlarını" değiştirmeme izin vermiyor	PC MINDER™ uygulamasında bu görev için yanlış sekme seçilmiş	Müdür adı veya restoran saatleri ayarlarını düzenlerken ya da görüntülerken Müdürün Takvimi sekmesini seçin

PC MINDER™ ARIZA TESPİTİ

SORUN	OLASI NEDEN	YAPILACAK İŞLEM
PC MINDER™ yazılımı kullanılırken hata mesajları görüntüleniyor	Yazılım veya Ofis bilgisayarın ayarlarının gözden geçirilmesi/ayarlanması gerekiyor	ICC veya Uluslararası ICC temsilcisi ile iletişim kurun
"Tahmin/Gr.Çğ." görüntülenirken tahmin dosyası yok	POS dosyası dizini C:\out değil	PC MINDER™ uygulamasında "Ayarlar"/"POS dosya dizini konumu"/"POS dosya dizini yolunu göster" ögesini seçin. Gösterilen yolun C:\out olduğunu onaylayın. Değilse, "Ayarlar"/"POS dosya dizini konumu"/"POS dosya dizini konumun değiştir" ögesini seçin. C:\out dizinini belirleyin (alt pencerede görüntülenir) ve "Kaydet" ögesini tıklayın.
	Dosyalar BKC Onaylı POS Sistemi tarafından gereken şekilde oluşturulmuyor	Ofis bilgisayarında C:\POSDataForBKC klasörünün bulunduğunu ve uygun şekilde adlandırıldığını onaylayın. Klasörde her gün için EN AZ bir Çiğ Kullanım ve bir Dönem Satış dosyası bulunduğundan emin olun. Eğer dosya eksikse ya da klasör yoksa, BK Aktarım Dosyalarını oluşturacak yama için Onaylanmış POS Satıcısı ile iletişim kurun.

QES™ ARIZA TESPİTİ

SORUN	OLASI NEDEN	YAPILACAK İŞLEM
QES™ uygulamasında tablo yok veya QES™ Online uygulamasında restoran verisi yok	KITCHEN MINDER™ gece kapatılmış	KITCHEN MINDER™ uygulamasının gece kapatılmış olmadığından emin olun. Kesilmemiş olduğundan emin olmak için güç kaynağını kontrol edin
	Ofis bilgisayarın gece kapatılmış	Ofis bilgisayarını gece açık bırakın
	QES™ yazılımındaki iletişim ayarı yanlış	QES™ yazılımını açın, "Düzenle" / "Gn.Sn.Gr." seçin. Restorandaki konfigürasyona göre "Genişbant" veya "Çevirmeli" ögesini seçin. Eğer genişbant bulunmayan restoranlarda çevirmeli bağlantı numarası gerekiyorsa, ICC veya Uluslararası ICC temsilcisi ile iletişim kurun
QES™ yazılımında doğru dil görüntülenmiyor	QES™ dil ayarı yanlış	Uygun dil ayarını yapmak için "Araçlar"/"Dil" ögesini seçin
QES™ Online kullanıcısı QES™ web sitesine ulaşamıyor	Kullanıcı adı veya parola atanmamış veya unutulmuş	ICC veya Uluslararası ICC temsilcisi ile iletişim kurun
QES™ yazılımı kullanılırken hata mesajları görüntüleniyor	Yazılım veya Ofis bilgisayarın ayarlarının gözden geçirilmesi/ayarlanması gerekiyor	ICC veya Uluslararası ICC temsilcisi ile iletişim kurun
QES™ yazılımını çalıştırırken derece kutularında soru işareti görüntüleniyor/bugün için derece görüntülenmiyor	QES™ yazılımında iletişim portu ayarı yanlış	Yazılım iletişim portu ayarlarını doğrulayın veya sıfırlayın. PC MINDER™ uygulamasını açın, menü çubuğundan "Araçlar" ögesini seçin. Eğer istenirse admin parolasını girin. İletişim kutusundan "Seri İletişim Portunu Bul" kutusunu seçin. Eğer port başarıyla bulunduysa "Tmld" ögesini tıklayın. Eğer hata mesajı alınırsa, KITCHEN MINDER™ uygulamasının açık ve uygun olduğundan emin olun ve tekrar deneyin. Tekrar hata mesajı alınırsa ICC veya Uluslararası ICC temsilcisi ile iletişim kurun
QES™ Online uygulamasında restoran verisi yok	BK numarası QES™ yazılımında uygun şekilde ayarlanmamış	BK numarasını QES™ yazılımında onaylayın/ayarlayın. "Düzenle"/"BK Numarası" seçeneğini seçin ve BKC tarafından atanan doğru numarayı girin (franchise grubunuz tarafından atanan numara değil). Tamamlandığında "Tamam" ögesini seçin. Sonraki günün restoran verilerini kontrol edin

İLETİŞİM

Müşteri Desteği:

Integrated Control Corporation:

TEKNİK DESTEK

Satış - John Patti

877-ICC-8788

631-673-5100 dah 325

jpatti@goicc.com

Duke

800-735-3853

Prince Castle

630-462-9056

Burger King Corporation İletişim Noktaları:

Lisa Church, Yeni Ürün Platform Lideri

305-378-7347

lchurch@whopper.com

BKC Proje Geliştirme Ekibi

800-669-1800

M. J. Lee, Operasyon Hizmetleri Kıdemli Direktörü

VM 2559

mjee@whopper.com

Paul Ehlinger, Kıdemli Müdür, Proje Geliştirme

NE ve Kanada Bölümleri

516-697-3713

pehlinger@whopper.com

Robert Garrison, Kıdemli Müdür, Proje Geliştirme

305-378-3263

rgarrison@whopper.com

Vicki Lloyd, Kıdemli Müdür, Proje Geliştirme

SCD ve WC Bölümleri

816-835-3351

vlloyd@whopper.com

Jerry Luther, Kıdemli Müdür, Proje Geliştirme

MW ve MTN Bölümleri

317-590-2179

jluther@whopper.com

Larry Salyers, Kıdemli Müdür, Proje Geliştirme

SE ve Orta Atlantik Bölümleri

513-289-6329

lsalyers@whopper.com

Jeff Wampler, Kıdemli Müdür, Proje Geliştirme

Kurumsal ve Uluslararası Destek

517-672-1212

jwampler@whopper.com

KITCHEN MINDER™ Ürün Konumu Testi

Ürün Konumu Testi, KITCHEN MINDER™ uygulamasında mutfaktaki her bir PHU'nun numarasını belirlemek amacıyla yapılır. PHU numaraları PC MINDER™ yazılımında ürünleri belirli PHU kaplarına atamak için kullanılır. Ürün Konumu Testi aynı zamanda, KITCHEN MINDER™ ile her bir PHU arasındaki her türlü iletişim sorununu tanımlayacağından, KITCHEN MINDER™ Sisteminde arıza tespiti için kullanılır. Ürün Konumu Testi yapmak için aşağıda özellenen adımları izleyin:

1. KITCHEN MINDER™ üzerindeki "Menü" tuşuna basın
2. "Ürün Konumu" öğesini vurgulamak için "Alt Ok" tuşunu kullanın
3. KITCHEN MINDER™ üzerindeki "Seç" tuşuna basın

>>>>> Menü >>>>>

Tahmin Sec
Sats Sev. Ayrl.
Program ürün Kısm.
PHU Prgrm.
Ürün Konumu
Saat A.

4. Ekranda "Uyarı" mesajı görüntülenecektir. Bu mesaj YALNIZCA bekletilmekte olan ürünler için geçerli bekletme sürelerine yöneliktir. KITCHEN MINDER™ veya PC MINDER™ uygulamasında başka bir program kaybolmayacaktır.
5. Devam etmek için sol "Fonksiyon" tuşunu seçin

>>> Ürün Bul >>>

UYARI

Tüm Aktif Zam. Sfrlanacak

Devam

İptal

6. PHU 1 görüntülenir. PHU 1 olarak belirlenmiş PHU'daki zaman panosunda bir kırmızı ışık görüntülenecektir. Hangi PHU'nun 1 olduğunu not edin (veya PHU 1 olmadığını) ve devam edin
7. Sonraki PHU'ya gitmek için Sağ "Fonksiyon" tuşunu seçin
8. Tüm PHU numaraları tanımlanana kadar devam edin

>>> Ürün Bul >>>

PHU 1

Burger	Burger	Whpr	Whpr
060 003	060 003	045 003	045 003
Burger	Burger	Whpr	Whpr
060 003	060 003	045 003	045 003

önçk

Gündüz 2

Snrk

Ek İpuçları

- A. Dikey veya diğer standart dışı PHU'larda, bir kaptan diğerine aktarım için PHU'yu incelerken "Seç" tuşunu kullanabilirsiniz. Bu, standart dışı PHU'nun PC MINDER™ uygulamasında nasıl görüntülendiğinin tanımlanmasında faydalı olurken ürün atamayı kolaylaştıracaktır!
- B. Bu test yapılırken ve ürünler PC MINDER™ uygulamasında atanırken PHU'nun ÖN taraftan (açma/kapama anahtarının bulunduğu yer) görüntülenmesi önemlidir. Eğer Ürün Konumu Testi sırasında zaman panosunun SAĞ tarafında kırmızı lamba yanarsa, PHU başka bir ofisten görüntülenmektedir.

PRINCE CASTLE Zaman Panolarının KITCHEN MINDER™ sistemi ile kullanım için programlanması

Prince Castle PHU/Zaman Panosunu KITCHEN MINDER™ ile kullanmak için, bin adresi ve zaman panosu adresi uygun şekilde ayarlanmalıdır. Not: Eğer ön ve arka tarafta yeni PHU zaman panoları varsa, yalnızca PHU'nun ÖN tarafındaki panonun adresi ayarlanacaktır.


ÖNEMLİ! Prince Castle DİKEY PHU'ları KITCHEN MINDER™ sistemi ile kullanılırken İKİ adet dört kap PHU olarak işlev görür. Bu nedenle, ünitenin ÜST 4 KABINI tek PHU olarak PC MINDER™ uygulamasında, ünitenin ALT 4 KABINI ise PC MINDER™ uygulamasında ayrı bir PHU olarak programlamanız gereklidir. KITCHEN MINDER™ uygulamasında Ürün Konumu Testini, hangi PHU numaralarının kullanılacağını belirlemek için kullanın.

BIN Adresini Ayarlama

1

A. Güç anahtarını kapatın ve 15 saniye bekleyin. Anahtarı tekrar AÇIK konuma getirin; aynı anda GEÇERLİ ve AYAR NOKTASI düğmelerini basılı tutun. Ekranda geçerli kova adresi gösterilecektir.

B. PROG LED'i yanana kadar düğmeleri basılı tutun.



2

İstenen adrese gelmek için YUKARI veya AŞAĞI Ok tuşlarını kullanın. Yeni adresi kaydetmek için PRINCE CASTLE LOGO Düğmesine basın.

ÖNEMLİ! TÜM PHU'ların düzgün çalışması için kova adresi 2 olarak ayarlanmalıdır!

Zamanlayıcı gubuşu adresini ayarlamak için bir sonraki bölüme geçin.




ZAMAN PANOSU Adresini Ayarlama

1

Zamanlayıcı adresini kontrol etmek için PRINCE CASTLE LOGO düğmesini ve AŞAĞI Ok tuşunu basılı tutun. Geçerli zamanlayıcı adresi en sağdaki zamanlayıcı ekranında gösterilir.


Zamanlayıcı adresini değiştirmek için 2. adıma geçin.



2

Zamanlayıcı adresini değiştirmek için güç anahtarını kapatın ve 15 saniye bekleyin. Güç anahtarını tekrar açık konuma getirin ve aynı anda PRINCE CASTLE LOGO düğmesini ve AŞAĞI Ok tuşunu aynı anda yaklaşık 6 saniye veya ekranda SET ADDR ↑ BAR2 gösterilene kadar basılı tutun


Adres sayısı yanlış sönecektir.



3

İstenen adrese gelmek için YUKARI veya AŞAĞI Ok tuşlarını kullanın. Yeni adresi kaydetmek ve normal çalışma moduna dönmek için MENU/GİRİŞ düğmesine basın.

ÖNEMLİ! Her bir Çevirmen kutusu ve anahtar (ICC tarafından sağlanır) için maksimum üç PHU (genişliği 4 ve yüksekliği 2) birlikte bağlanabilir. Serideki ilk PHU, BAR2 olarak programlanmalıdır. Serideki ikinci PHU, BAR3 olarak ve üçüncü PHU, BAR4 olarak programlanmalıdır. ICC'ye veya Uluslararası ICC Temsilcisine başvurun.



!!

NOT – Prince Castle zaman panolarında, KITCHEN MINDER™ Sistemi ile uygun şekilde çalışması için uygun yazılım BULUNMALIDIR. Eğer zaman panolarının durumundan emin değilseniz, ICC veya Uluslararası ICC temsilcisi ile iletişim kurun

PHU'ları PC MINDER™ Uygulamasında Programlama

EKRANDAKİ HANGİ PHU'NUN PROGRAMLANACAĞINI BELİRLEME



KITCHEN MINDER™, 9 Ürün Tutma Ünitesi (PHU) destekleyebilir. PHU üzerindeki FLEXI-8™ bir PHU, FLEXI-16™ ise iki PHU olarak işlev görür.

PHU'ları PC MINDER™ uygulamasında programlamak için, her birine atanmış PHU numarası bilinmelidir.

KM Com 1 = PC MINDER™
PHU 1-3

KM Com 2 = PC MINDER™
PHU 4-6






KM Com 3 = PC MINDER™
PHU 7-9



Eğer sisteminizin konfigürasyonunu bilmiyorsanız, PHU sayılarını belirlemek için KITCHEN MINDER™ üzerinde Ürün Konumu Testi gerçekleştirin. Talimatlar 12. sayfadadır. PHU sayılarını belirledikten sonra, her bir PHU daha sonra referans almak amacıyla etiketlenmelidir.

TÜM PHU TÜRLERİ İÇİN UYGUN ŞEKİLDE PROGRAMLAMA


PHU türünü aşağıdan bulun ve her bir kap konumu için sayıları not edin. PHU'nun uygun şekilde programlanması için PHU'ya karşılık gelen sayıların konumu PC MINDER™ kutusunda takip edilmelidir. Eğer PHU'da, PC MINDER™ ekranında belirtilen şekilde 8 kap yoksa, kullanılmayan kap konumlarını "yok" olarak işaretleyin. PHU'ları PC MINDER™ uygulamasında görüntülerken PHU'ya ünitenin ÖN tarafından bakılmaktadır (açma/kapama anahtarının bulunduğu yer).





Opsiyonel Broiler Koruyucu Özelliği

Nieco MPB 94 Enerji Yönetimi Özelliği ile Kullanım İçin

Bu isteğe bağlı özelliği etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. KITCHEN MINDER™ üzerindeki “Menü” düğmesine basın.		<p>>>>> Menü >>>></p> <p>Tahmin Sec Sats Sev. Ayrl. Program ürün Křsm. PHU Prgrm. ürün Konumu Saat A.</p>
2. “Satış Seviyesi” ve “Gün Bölümü” tuşlarını aynı andaseçin. “Menü” ekranında “Broiler Koruyucu” seçeneği gösterilmelidir. (Sağdaki Fotoğrafa Bakınız) “Aşağı Ok” tuşunu kullanarak “Broiler Koruyucu” özelliğine gelin. KITCHEN MINDER™ üzerindeki “Seç” tuşuna basın.		<p>>>>> Menü >>>></p> <p>Tahmin Sec Sats Sev. Ayrl. Program ürün Křsm. PHU Prgrm. ürün Konumu Saat A. Broiler Křyc.</p>
3. KITCHEN MINDER™ üzerinde “Eşik” ekranı gösterilir		<p>>>>> Broiler Křyc. >>>></p> <p>Esik 00000</p> <p>Kydt Iptal</p>
4. “Yukarı/Aşağı Ok” tuşlarını kullanarak 1/2 saatlik satışlar seviyesini istenen miktara getirin. Değişikliği kaydetmek için soldaki “Fonksiyon” tuşunu seçin.		<p>>>>> Broiler Křyc. >>>></p> <p>Esik 00125</p> <p>Kydt Iptal</p>

Opsiyonel Broiler Koruyucu Özelliğinin Kullanımı

<p>1. Herhangi bir yarım saatlik dönem için 1/2 saat satış değeri önceden belirlenmiş eşğin üzerine çıktığında KITCHEN MINDER™ ekranında, Nieco MPB 94 üzerindeki EMS'nin Konum 2 – “Tam Çalışma” moduna ayarlanması için bir hatırlatma görüntülenecektir. KITCHEN MINDER™ üzerindeki “Ürün Durumu” ekranında gün boyunca B2 görüntülenecektir.</p>		<p>> Ürün Durumu: DOLU > 10:46</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Broiler</p> <p>TÜ Ayarla 2</p> <p>Bir tus basın</p> </div> <p>B2</p> <p>S. 40 + 000DP 2 Bud Kpl</p>
<p>2. Herhangi bir yarım saatlik dönem için 1/2 saat satış değeri önceden belirlenmiş eşğin altına düşerse KITCHEN MINDER™ ekranında, Nieco MPB 94 üzerindeki EMS'nin Konum 1 – “Normal Çalışma” moduna ayarlanması için bir hatırlatma görüntülenecektir. KITCHEN MINDER™ üzerindeki “Ürün Durumu” ekranında gün boyunca sürekli olarak B1 görüntülenecektir.</p>		<p>> Ürün Durumu: DOLU > 10:46</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Broiler</p> <p>TÜ Ayarla 1</p> <p>Bir tus basın</p> </div> <p>B1</p> <p>L 1 1/2 S. 40 + 000DP 2 Bud Kpl</p>

NOT – Eşği ayarladıktan sonra “Broiler Kryc” ayarını “Menü” ekranında gizlemek istemeniz halinde, “Satış Seviyesi” ve “Gün Bölümü” tuşlarını aynı anda, “Menü” ekranındayken seçin. “B1” ve B2” ekranları ile hatırlatma mesajları çalışmaya devam edecektir.

“Broiler Koruyucu” özelliğini kullanmaya son vermek istediğinizde, öncelikle eşik 0 olarak değiştirilmeli ve “Kaydet” ögesi seçilmelidir. “B1” ve B2” ekranları ile hatırlatma mesajları artık görüntülenmeyecektir.

WHOPPER BAR™


Not – Bu bölümde verilen bilgiler yazılımın YALNIZCA **WHOPPER BAR™** Restoran tarafından kullanılacak olan özel sürümü için geçerlidir. Diğer tüm lokasyonlar Kılavuzun bu bölümünü gözardı edebilir.

A. Gün Bölümü İşlevselliğinde Değişiklik – WHOPPER BAR™ görüntülenecek olan sipariş PHU lambalarında küçük bir değişiklik yapmaktadır. PHU lambaları normal çalışırken KITCHEN MINDER™ Gün Bölümü 1 (kahvaltı) veya Gün Bölümü 2 (normal menü) için ayarlanır. *Primer sandviç istasyonu ve sekonder sandviç istasyonu kullanımda ve her birine bir ekip üyesi atanmış iken Gün Bölümü 3 seçilmelidir.* “Gün Bölümü” ayarlarının nasıl etkin bir biçimde kullanılacağı ile ilgili olarak aşağıdaki şekillere bakın.

Gün Bölümü 1 (Kahvaltı) veya Gün Bölümü 2 (Normal Menü) – PHU Kırmızı Işık Ekran Sırası

PRİMER KART


(KITCHEN MINDER™ üzerinde COM 1)



1. Her iki ünite PC MINDER™ uygulamasında aynı programlanmıştır
2. Kırmızı PHU Lambaları ÖNCELİKLE Primer Kart üzerindeki tüm açık yuvalarda görüntülenir

SEKONDER KART

(KITCHEN MINDER™ üzerinde COM 2)




* Yukarıdaki örnekte 12 yuva bulunduğu ve WHOPPER® köfteleri için tahsis edildiği varsayılmaktadır. Kırmızı PHU lambaları ürün gerekli oldukça yukarıda gösterilen sırayla yanar. Ürünün, ürün için atanmış HERHANGİ BİR boş yuvaya yerleşmesine bağlı olarak, kırmızı PHU lambası nerede görüntülenirse görüntülensin hata kaydedilmez.

Gün Bölümü 3 (Normal Menü) – PHU Kırmızı Işık Ekran Sırası

PRİMER KART


(KITCHEN MINDER™ üzerinde COM 1)



1. Her iki ünite PC MINDER™ uygulamasında aynı programlanmıştır
2. Kırmızı PHU Lambaları her bir PHU arasında GEÇİŞ YAPARAK tüm açık yuvalarda görüntülenir

SEKONDER KART

(KITCHEN MINDER™ üzerinde COM 2)



* Yukarıdaki örnekte 12 yuva bulunduğu ve WHOPPER® köfteleri için tahsis edildiği varsayılmaktadır. Kırmızı PHU lambaları ürün gerekli oldukça yukarıda gösterilen sırayla yanar. Ürünün, ürün için atanmış HERHANGİ BİR boş yuvaya yerleşmesine bağlı olarak, kırmızı PHU lambası nerede görüntülenirse görüntülensin hata kaydedilmez.

B. PC MINDER™ Sisteminde PHU'ları Ayarlama – PHU lambalarının doğru şekilde çalışması için, PC MINDER™ sisteminde PHU ürün yerlerini programlarken şunları unutmayın:

1. Her bir sandviç istasyonu için PHU'lar (Primer/İletişim 1, Sekonder/İletişim 2), her iki PHU'da aynı ürün bulundurulacaksa aynı şekilde programlanmalıdır.
2. Gün Bölümü 2 ve 3 aynı şekilde programlanmalıdır. Eğer kahvaltı ürünü satılmıyorsa Gün Bölümü 1 programlanmamalıdır.

C. Uygun Kullanım İpuçları:

1. Yalnızca bir sandviç istasyonu kullanılırken KITCHEN MINDER™ Gün Bölümü 2'de olmalıdır. Eğer Primer İstasyon PHU üzerinde tüm kaplar dolu ve Sekonder İstasyon PHU üzerinde kırmızı ışık yanmaya başlamışsa, her iki sandviç istasyonu gereklidir.
2. Her iki sandviç istasyonu kullanılırken KITCHEN MINDER™ Gün Bölümü 3'de olmalıdır. Sistem Ekip Üyesinden ürünü her iki sandviç istasyonu arasında eşit olarak dağıtmasını isteyecektir.
3. KITCHEN MINDER™ PHU sistemini tekrar Gün Bölümü 2'ye almadan önce Sekonder İstasyon PHU'daki ürünleri azaltın.

NOTLAR

NOTLAR



TM & © 2009 Burger King Corporation. Tüm hakları saklıdır.